

نمايشگر مدل GAMMA-10 يکی از کاملترین نمايشگرهای توزين ديجيتال می باشد که برخی از مشخصات آن در ذيل آمده است.

مشخصات:

- LCD رنگی
- راهنمای صوتی جهت اپراتوری آسان
- ۴ عدد پورت USB
- با قابلیت کارکرد با کیبورد کامپیووتر
- قابلیت چاپ توسط پرینتر رنگی و LQ300
- با ۱/۰۰۰۰۰ حافظه ثبت برای کامیونها
- حافظه فلاش
- دو کاتال ورودی لودسل
- دارای پورت RS485 و RS232
- پورت شبکه LAN
- کارکرد فوق العاده آسان برای اپراتور
- صفحه نمایش فوق العاده زیبا
- امکان گزارش گیری از موارد مختلف کد کالا و کد مشتری و شماره پلاک و غیره
- کد کالا (نامحدود). کد مشتری (نامحدود). حق توزين
- دارای هولوگرام از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران
- امکان تعريف فرمت قبضن باسکول توسط اپراتور



طریقه کار با دستگاه Gamma-10

ابتدا دستگاه را روشن کرده و حدود ۱ دقیقه صبر می کنیم تا دستگاه آماده کار شود. هنگامی که صفحه اصلی نمایش داده شد و شکل بالا را مشاهده کردید دستگاه آماده به کار است.


همانطور که مشاهده می نمایید، برنامه از دو بخش تشکیل شده است، بخش نمایش وزن که به رنگ آبی تیره می باشد و بخش فرمانها که به رنگ طوسی می باشد.

در بخش وزن، عدد وزن مشاهده می شود. در قسمت پایین این بخش، ساعت، روز و ورژن دستگاه و تاریخ مشاهده می شود.

در صورتیکه خودرو خالی بود به منظور توزین وزن خالی از کلید F1 و توزین وزن پر زمانیکه خودرو حاوی کالا بود، از کلید F2 استفاده می شود.
سناریوی توزین خالی در زیر توضیح داده شده است:

توزیع خالی:

به منظور توزیع خالی ابتدا کلید F1 را زده و شماره خودرو را وارد نمایید.
سپس با زدن کلید Tab به بخش مشتری رفته و نام مشتری را انتخاب نمایید.



همانطور که در شکل مشاهده می نمایید، زمانیکه کلید Tab یا Enter را می فشارید، وزن خالی و تاریخ و ساعت در سمت چپ مشاهده می شود.

انتخاب مشتری

می توان مشتری را براساس کد و یا نام آن انتخاب کرد به همین دلیل دو جای خالی مقابل کلمه مشتری وجود دارد که اولی براساس کد و دومی براساس نام مشتری امکان انتخاب را فراهم می نماید.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می نمایید در قسمت نام، در صورتیکه کلمه ای را وارد نمایید، نامهایی که با آن کلمه شروع می شوند، مشاهده می شوند که با کلید Tab می توان نام مورد نظر را انتخاب نمود و با کلید Enter نام انتخاب شده در قسمت نام مشتری می رود. از آنجایی که نام ها براساس حروف الفبا مرتب می باشند، با کلید (↓) نام بعدی و با کلید (↑) نام قبلی را می توان انتخاب نمود. با کلید F4 تمام لیست مشتری نمایش داده می شود.

کلیدهای (↑ ، ↓) در قسمت کد مشتری نیز به صورتیکه توضیح داده شد، کار می کنند.

در صورتیکه کد مشتری را انتخاب نمایید، نام مشتری نیز انتخاب می شود و برعکس.

با زدن کلید Tab یا Enter می توان به بخش نوع خودرو رفته و نوع خودرو را انتخاب نمود.

امکاناتی که در انتخاب نام مشتری بود، در انتخاب نوع خودرو نیز وجود دارد.

در نهایت در صورتیکه وزن نشان داده شده در بخش نمایش، ثابت شده باشد یعنی علامت سبزرنگ در گوشه سمت چپ مشاهده شود، کلید F3 یا F8 را می فشریم. با فشردن کلید F8 دستگاه اطلاعات را ذخیره می کند و با فشردن کلید F3 نیز دستگاه اطلاعات را ذخیره کرده اما همزمان عملیات چاپ قبض را هم انجام می دهد.

توزیین پر:

ابتدا کلید F2 را زده و سپس شماره خودرو را در محل مربوطه وارد نمایید. سپس با فشردن کلید Tab یا Enter ، وزن پر و تاریخ و ساعت در سمت چپ مشاهده می شود در صورتیکه قبلابرای این خودرو وزن خالی وارد نموده باشید، در سمت چپ وزن خالی نیز مشاهده می شود. به بخش کالا رفته و نوع کالا را انتخاب نمایید. (همان امکاناتی که در بخش انتخاب نوع مشتری توضیح داده شده است، در قسمت انتخاب نوع کالا نیز وجود دارد.)

سپس با فشردن کلید Tab یا Enter به بخش مشتری رفته و مشتری را انتخاب نمایید.

پس از آن به بخش نوع خودرو رفته و نوع خودرو را تعیین نمایید. در نهایت یکی از گزینه های «ذخیره و چاپ»<F3> یا «ذخیره»<F8> را انتخاب نمایید. دقت کنید اگر برای یک خودرو و در مرحله توزین قبلی اطلاعات مشتری یا نوع خودرو وارد شده باشد در مرحله بعدی نمی توان آنرا تغییر داد.

انصراف از توزین:

کلید ESC در بخش کنترل برای انصراف از توزین است. اگر این کلید قبل از ذخیره سازی فشرده شود، کلیه بخش‌های ورودی و خروجی پاک شده و دستگاه آماده توزین مجدد می‌شود.

مشاهده سوابق:

یکی از امکاناتی که در دستگاه Gamma_10 وجود دارد این است که می‌توان تمامی توزین‌های انجام شده را مشاهده نمود. برای اینکار بایستی کلید F6 را بفشارید.

با فشردن کلید F6 تمامی بخش‌های ورودی و خروجی و کنترل غیرفعال می‌شوند. و آخرین توزین انجام شده بر روی صفحه نشان داده می‌شود.

با فشردن کلید Page Up یا Page Down می‌توان به توزین‌های قبلی نیزدسترسی پیدا کرد. همچنین در صورت داشتن شماره سریال توزین، با دادن آن در جای خالی شماره سریال می‌توان مستقیماً به آن رفت اگر توزین خاصی را بخواهیم چاپ بکنیم با زدن کلید F3 این عمل انجام می‌شود. برای بازگشت به حالت عادی کلید Esc را می‌زنیم.

F5 منوی کلید



کلید F5 برای بخش تنظیمات در نظر گرفته شده است. با فشردن این کلید منوی تنظیمات ظاهر خواهد شد.

در این منو گزینه های لیست کالاهای، لیست مشتریها، لیست خودروهای خاص، لیست انواع خودرو، تعریف نام و آدرس واحد تولیدی، تنظیمات قبض، تنظیمات ساعت و تاریخ، انتخاب چاپگر، گزارش، و تنظیمات صدا مشاهده می شود.

لیست کالاها

ردیف	کد کالا	نام کالا	بهای هر تن کالا-ریال
1	1	برنهال	1000
2	2	سیب	200
3	3	انگور	3000

1/1

نمایشن مجدد F5

کالای جدید F2

جستجو F1

با کلید F1 لیست کالاها مشاهده می شود.

تعریف کالا

در این بخش می توان کالاها را تعریف نمود. روش کار بسیار ساده است. ابتدا کلید F2 را فشرده و YES را انتخاب می کنید.

ردیف	کد کالا	نام کالا	بهای هر تن کالا-ریال

لیست کالاها

کالای جدیدی اضافه گردید؟

Yes No

1/1

نمایشن مجدد F5 کالای جدید F2 جستجو F1

یک ردیف جدید برای کالا اضافه خواهد شد، حال می توانید با کلیدهای (→، ←) بر روی هر کدام از ستون های کد کالا، نام کالا و بهای هر تن کالا به دلخواه حرکت با فشردن کلید Enter آن را در حالت ویرایش قرار داده (پس زمینه زرد رنگ خواهد شد) کرده، نام و یا عدد دلخواه خود را وارد نموده و سپس با فشردن کلید ESC آن را غیرفعال کنید.

ردیف	کد کالا	نام کالا	بهای هر تن کالا-ریال
1	1	برتنقال	

1/1

نمایش مجدد F5
کالای جدید F2
جستجو F1

جستجوی یک کالا

می توان با کلید (F1) کالای مورد نظر را جستجو نمود.

ردیف	کد کالا	نام کالا	بهای هر تن کالا-ریال
1	1	برتنقال	1000
2	2	سبب	200
3	3	انگور	3000

لطفا نام کالا را وارد کنید

1/1

نمایش مجدد F5
کالای جدید F2
جستجو F1

ردیف	کد کالا	نام کالا	بهای هر تن کالا-ریال	1
2	2	سیب	200	

س

1/1

نمایش مجدد F5
 کالای جدید F2
 جستجو F1

روش کار به این صورت است که نام کالای مورد نظر را در قسمت نام کالا وارد نمایید. کالای مورد نظر در جدول مشاهده می شود. در صورتیکه کلمه ای را در نام کالا وارد نمایید، کالاهایی که نام آنها با آن کلمه آغاز می شوند ، در جدول مشاهده می شوند. به منظور بستن پنجره جستجو ، کلید (ESC) را بفشارید.

در صورتیکه در لیست کالاهای ESC) را بفشارید، لیست کالاهای بسته می شود و لیست منوها نمایان می شود.

لیست مشتریها

ردیف	کد	نام مشتری
1	1	شرکت دام و طیور

1/1

نمایش مجدد F5 مشتری جدید F2 حسنخوا F1

با کلید (F2) لیست مشتریها مشاهده می شود. امکاناتی که در لیست کالاها توضیح داده شد، در لیست مشتریها نیز وجود دارد.

لیست خودروهای خاص

ردیف	شماره پلاک	وزن خودرو خالی (Kg)
1	111111-11	50000

1/1

نمایش مجدد F5 خودرو جدید F2 حسنخوا F1

با کلید F3 لیست خودرو های خاص مشاهده می شود. (خودرو های خاص خودرو هایی هستند که قبلاً وزن خالی آنها تعریف شده اند و نیازی به توزین خالی ندارند).

امکاناتی که در لیست کالاها و مشتریان توضیح داده شد، در لیست خودروهای خاص نیز وجود دارد.

لیست انواع خودرو

ردیف	نوع خودرو	حق توزین (ریال)
1	کامیون	10000
2	نیسان	10000
3	تریبلی	50000

1/1

نمایش محدود

F5

خودرو جدید

F2

حسنجو

F1

با کلید F4 لیست انواع خودرو مشاهده می شود. در بخش لیست انواع خودرو می توان خودروهای مختلف را به همراه حق توزین آن تعریف نمود. امکان تعریف و ویرایش همانند لیست کالاها می باشد.

تعريف نام و آدرس واحد تولیدی

ردیف	نام واحد تولیدی	خط دوم	آدرس
1	شرك فراسو	27380	خیابان شریعتی - بعد از

1/1

نمایش مجدد F5 واحد جدید F2 حبسخ F1

با کلید F5 فرم «تعريف نام و آدرس واحد تولیدی» مشاهده می شود. در فرم «تعريف نام و آدرس واحد تولیدی» می توان نام و آدرس واحد تولیدی مورد نظر را وارد نمود. این نام در بالای قبض های صادره حک خواهد شد.

تنظیمات قبض



با کلید F9 بخش تنظیمات قبض مشاهده می شود.

در بخش تنظیمات قبض می توان آیتمهای مختلف قبض به همراه فونت استفاده شده را انتخاب کرده و حتی محل آیتمها را نیز تغییر دهیم.

انتخاب آیتمهای قبض

در این فرم همانطور که در شکل مشاهده می شود، آیتمهایی را که می خواهید در قبض باشد را می توان انتخاب نمود.

در قسمت بالای فرم تمامی آیتمها به صورت پیش فرض تیک خورده هستند. به منظور اینکه آیتمی را از حالت تیک خورده خارج نمایید آیتم مورد نظر را انتخاب نمایید و کلید Space را بفشارید. به منظور تیک زدن مجدد این آیتم دوباره روی آن آیتم کلید Space را بایستی بفشارید.

فرم فونت قبض



در این فرم می توانید فونت قبض را تعیین نمایید.
با کلید Enter فرم بعدی مشاهده می شود و با کلید ESC فرم قبلی را می توانید مشاهده نمایید.

تغییر محل آیتمهای موجود در قبض

نام شرکت					شماره سپریال:
شماره بلک	کالا	تاریخ	ساعت	وزن	
شماره بلک	نام کالا	تاریخ بر	ساعت بر	وزن بر	بر
		تاریخ حالي	ساعت حالي	وزن حالي	حالي
				وزن خالص	حالص
نوع خودرو:	نام مستعاری:	نام مستعاری:	نام مستعاری:	نام مستعاری:	
حق نورس(ریال):	بهای هر تن	قیمت کل(ریال):	قیمت کل	بهای هر تن(ریال):	
آدرس شرکت					آدرس:

X:178.712mm/Y:21.104mm

به منظور انتخاب آیتم ها یا خطوط بایستی کلید Tab را بفشارید. برای بزرگ و کوچک کردن Box ها می توانید از کلید + و - استفاده کنید.

همچنین با کلیدهای (Arrow Key) می توانید آیتمهای فرم را جایه جا نمایید.

برای ذخیره تغییرات کلید (ESC) را بفشارید و کمی منتظر بمانید تا به فرم اصلی برگردید.

انتخاب چاپگر



با

کلید F11 فرم انتخاب چاپگر مشاهده می شود. چاپگری که تیک زده باشد، چاپگر
فعال می باشد.

فعال نمودن یک چاپگر

به منظور فعال نمودن یک چاپگر، ابتدا چاپگر مربوطه را بوسیله کلیدهای
(↑) (↓) انتخاب نموده و سپس کلید Esc را بفشارید.

گزارش

اطلاعات	ناریخ : از 1390/03/22 تا 1390/03/17 ساعت : از 23:59:59 تا 00:00:00
از تاریخ 1390/03/17 تا تاریخ 1390/03/22 موجود می باشد.	شماره خودرو : ایران نوع خودرو : سماره سریال : از نا
لطفاً منتظر بمانید...	مشتری : کالا : کاربر :
جستجو F1	

با کلید F9 فرم گزارش مشاهده می شود.

در بخش گزارش از عملکرد دستگاه می توان گزارش گرفت.

در قسمت بالای فرم، پیغامی مبني براینکه از چه تاریخی تا چه تاریخی اطلاعات موجود است ، مشاهده می شود.

همانطور که در شکل مشاهده می شود، می توان براساس تاریخ، شماره خودرو، نوع خودرو، شماره سریال، مشتری و کالا گزارش تهیه نمود.

به عنوان مثال، می توان گزارش تمام توزین های انجام شده مربوط به کالای خاصی که برای مشتری خاصی فرستاده شده را در یک روز گذشته، به این صورت تهیه نمود:

با کلید Tab به قسمت مشتری بروید و مشتری مورد نظر را انتخاب نمایید سپس به قسمت کالا بروید و کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.

((به منظور انتخاب مشتری، کالا و نوع خودرو همان امکاناتی که قبلًا در قسمت توزین توضیح داده شده است ، وجود دارد.))

به منظور گزارش گیری پس از تنظیمات مربوطه کلید F1 را بفشارید سپس

شکل زیر مشاهده می شود:

ردیف	شماره پلاک	وزن پر	وزن خالی	وزن خالص	وزن پر	تاریخ پر	تاریخ خالی	ساعت پر
1	2 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
2	3 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
3	4 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
4	5 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
5	6 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
6	7 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
7	8 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
8	9 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
9	10 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
10	11 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
11	12 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
12	13 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
13	14 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
14	15 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	
15	16 11من111-11	4020	0	4020	1390/01/14	1390/01/14	12:33:13	

1	/ 67	60300	جمع قیمت:	15000	جمع توزین:	60300	وزن خالص	15	تعداد رکوردها:
---	------	-------	-----------	-------	------------	-------	----------	----	----------------

جای تعداد کل رکوردها : 999 وزن خالص : 4015980(کیلوگرم) جمع توزین : 9990000ریال جمع قیمت کل : 4015980ریال

F1

به منظور چاپ، کلید F1 و به منظور بستن گزارش کلید ESC را بفشارید.

دقت کنید سایز کاغذ چاپ بایستی A4 باشد، تا گزارش در آن به درستی چاپ

شود.

تنظیمات ساعت و تاریخ



با کلید F7 فرم تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه مشاهده می شود.
در این فرم می توان ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیم نمایید.

تنظیمات صدا

با کلید F8 فرم تنظیمات صدا مشاهده می شود.



می توانید بلندی صدا را بوسیله کلیدهای (+) (-) تنظیم کنید و با استفاده از کلید (Tab) گزینه های راهنمای صوتی و قطع صدا را انتخاب و بوسیله کلید (Space) آن ها را فعال و یا غیر فعال کنید.

در صفحه اصلی نرم فزار می توانید با فشردن کلید میانبر Ctrl+S صدا را قطع و مجدد آن را فعال کنید.

تغییر رمز پاک کردن اطلاعات

به منظور حذف اطلاعات ، کلمه عبور به طور پیش فرض، 43211 می باشد که شما با کلید F10 می توانید رمز حذف اطلاعات را تغییر دهید . در صورتیکه دکمه F10 را کلیک نمایید فرم شکل زیر مشاهده می شود :



در صورتی که کلید کالیبره فعال باشد و رمز را صحیح وارد کرده باشید به پنجه زیر هدایت می شوید...



با وارد کردن کلید F4 پنجره ای به شکل زیر ظاهر می شود...



رمز فعلی را در کادر بالا و رمز جدید مورد نظر را در کادر پایین وارد کرده و دکمه تایید را انتخاب کنید تا رمز جدید ثبت گردد.

حذف تمامی توزینها و ...

به منظور حذف کالاها، مشتریها و توزینها کلید F11 را بفشارید. پس از آن
شکل زیر مشاهده می شود.



بایستی در این قسمت رمز عبور (۴۳۲۱۱) را وارد نمایید و پس از آن دکمه
تایید را کلیک نمایید.

پس از آن به منظور تایید حذف کالاها، مشتریها و ... شکل زیر مشاهده می

شود:



در صورتیکه دکمه تایید را کلیک نمایید ، پیغامی به شکل زیر مشاهده می شود
که آیا می خواهید انصراف دهید ؟ در صورتیکه می خواهید از عمل حذف انصراف دهید
روی دکمه No کلیک نمایید.

در صورتیکه با حذف موافق باشید روی دکمه Yes کلیک نمایید.



کلیدهای میانبر ...

:قطع صدا(در منوی اصلی) Ctrl+S

:سوئیچ بین لوడسل کانال ۱ و لوڈسل کانال ۲ (در منوی اصلی) Ctrl+C

:درج وزن خالی دستی F7

:Shift+BackSpace



۱- درج توزین تکی در صورت انجام خالص گیری(در منوی اصلی)

۲- پاک کردن تمام موارد انتخابی در منوی جستجو.

:صفرا کردن Shift+Z

Tare : Ctrl+T

PC



RS232

D9pin F(female)

Loadcell

D9pin M(male)

Digital Weight Indicator

GAMMA-10

OPERATING MANUAL

